

| | docomo | | | au | | SoftBank |
|----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| fscommand2リスト | N01A(FlashLite3.1) | F906i(FlashLite3.0) | D703i(FlashLite1.1) | W45T(FlashLite2.0) | W21CA(FlashLite1.1) | 820SH(FlashLite2.0) |
| GetDevice | N01A | F906i | D703i | KDDI-TS38 | KDDI-CA31 | 820SH |
| GetDeviceID | 非サポート | 非サポート | 非サポート | 非サポート | 非サポート | 非サポート |
| GetPlatform | N01A | 906i | 703i | CDMA 1X WIN | CDMA 1X WIN | 820 |
| getVersion | AFL 9,1,116,5 | FL 8,1,61,0 | 5,2,53,0 | FL 7,1,82,6 | 5,2,15,0 | FL 7,1,82,6 |
| GetLanguage | ja | ja | jp | ja | jp | ja |
| GetMaxBatteryLevel | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| GetBatteryLevel: | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| GetPowerSource | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| GetMaxSignalLevel | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| GetSignalLevel | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| GetMaxVolumeLevel | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| GetVolumeLevel | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| GetFreePlayerMemory | 2677 | 2849 | 1967 | 1306 | 995 | 2186 |
| GetTotalPlayerMemory | 3078 | 3070 | 2048 | 1535 | 1088 | 2559 |
| | | | | | | |
| //例)12月23日(火)午後8時7分39秒とする。 | | | | | | |
| GetDateDay | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| GetDateMonth | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| GetDateWeekday | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| GetTimeHours | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| GetTimeMinutes | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| GetTimeSeconds | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| GetLocaleLongDate | 23 December 2008 | 23 December 2008 | 23 December 2008 | December 12,2008 | December 12,2008 | 23-December-2008 |
| GetLocaleShortDate | 23/12/2008 | 23/12/2008 | 23/12/2008 | 23/12/2008 | 23/12/2008 | 23-12-2008 |
| GetLocaleTime | 20:07:39 | 20:07:39 | 20:07:39 | 20:07:39 | 20:07:39 | 20:07:39 |
| GetTimeZoneOffset | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| GetNetworkConnectStatus | 非サポート | 非サポート | 非サポート | 0 | 0 | 非サポート |
| GetNetworkName | 非サポート | 非サポート | 非サポート | 2 | 2 | 非サポート |
| GetNetworkRequestStatus | 非サポート | 非サポート | 非サポート | 非サポート | 10 | 非サポート |
| GetNetworkStatus | 非サポート | 非サポート | 非サポート | 1 | 1 | 非サポート |
| | | | | | | |
| FullScreen | 非サポート | 非サポート | 非サポート | 非サポート | 非サポート | 非サポート |
| Quit | 非サポート | 非サポート | 非サポート | 非サポート | 非サポート | 非サポート |
| SetSoftKeys | 非サポート | 非サポート | 非サポート | 非サポート | 非サポート | 非サポート |
| ResetSoftKeys | 非サポート | 非サポート | 非サポート | 非サポート | 非サポート | 非サポート |
| | | | | | | |
| FlashLite2.0以降のコマンド | | | | | | |
| ExtendBacklightDuration | 非サポート | 非サポート | 非サポート | 非サポート | - | 非サポート |
| GetNetworkGeneration | 非サポート | 非サポート | 非サポート | 非サポート | - | 非サポート |
| SetFocusRectColor | 非サポート | 非サポート | 非サポート | 非サポート | - | 非サポート |